



Veškerý rozvod provést ve zdi pod omítkou či v sádkartónových příčkách a podledech.
V podledech vést rozvod tzv. ve svislích - páteřní rozvod.
Parapet spínávací 0,9-1,1m, shodně se stávajícími přístroji.
Vysvětlivka :
P-1,1 tzn. 1,1m spodní okraj ke krabici od podlahy
Přesné osazení světel (jejich kóty) viz PD osvětlení - výpočty.
Upozornění :
V případě instalace jiných typů světel osvětlení, než určil daný světelný výpočet, bude nutno provést a dodat nový světelný výpočet na dané instalované typy světel !

	LA - světlo fy..... LED kruhové přisazené, kryt PMMA 14W, 1500 lm, IP40, d-300mm		LG - světlo fy..... LED kruhové přisazené, kryt PMMA 27W, 2900 lm, IP40, d-375mm
	LB - světlo fy..... LED kruhové přisazené, kryt PMMA 34W, 3900 lm, IP40, d-480mm		NZ - nouzové osvětlení, min 1hod záloha, 120lm SE svítí při výpadku el. energie, IP41, T2, 1W, R-optika
	LC - světlo fy ..., LED mřížkové, KV optický systém P-26W, 3200 lm, IP20, 1210 x 238 x 52mm		spínač fazení č.1..... 3558-A01340 B + kryt + rám
	LD - světlo fy..... LED závěsné se skleněným krytem 40W, 4100 lm, IP20, d-400mm		stávající ovládací osvětlení I/O, spíná přes impulsní relé
	LE - světlo fy ..., LED prachotěsné P-20W, 2700 lm, IP65,1275 x 84 x 100mm		kabrice KU 68 (stávající, nové) dle potřeby
	LF - světlo fy....., LED prachotěsné P-40W, 5500 lm, IP65,1275 x 135 x 100mm		nové vedení (pod omítkou, či v podhledu) 3Cx1,5 CYYK

MG&JG

ČM + účel místnosti	Demontáž světel počet (ks)	Demontáž NZ počet (ks)	Montáž světel počet (ks)	Montáž NZ počet (ks)
A0101 - chodba	3	1	3	3
A0104 - schodiště	2	1	2	3
A0105 - chodba	5	2	7	5
A0106 - šatna	2		2	
A0107 - umývárna WC	6		5	
A0108 - šatna	2		2	
A0109 - umývárna WC	6		5	
A0114 - šatna	4		4	
A0115 - zádveří	1	1	1	1
A0116 - schodiště	2	1	2	3